

blacklinesafety

G7 EXO

Caricabatterie rapido

Modelli

Nord America:	103574, 3,65 V CC, 25 A, Caricabatterie LiFePO, 115 V CA, Spina CA Nord America
Europa:	103575, 3,65 V CC, 25 A, Caricabatterie LiFePO, 230 V CA, Spina CA UE
Australia:	103576, 3,65 V CC, 25 A, Caricabatterie LiFePO, 230 V CA, Spina CA Australia
Regno Unito:	103577, 3,65 V CC, 25 A, Caricabatterie LiFePO, 230 V CA, Spina CA UK

PRECAUZIONI

Leggere tutte le precauzioni di sicurezza e funzionamento prima di utilizzare il caricabatterie.

ATTENZIONE: osservare le precauzioni di sicurezza indicate per evitare il rischio di lesioni personali, elettrocuzione o esplosione della batteria.

- Questo caricabatterie è destinato a uso esclusivamente con il pacco batterie litio-ferro-fosfato ricaricabile dei dispositivi Blackline Safety G7 EXO. Non utilizzare con batterie al piombo o altri tipi di batterie ricaricabili. L'utilizzo con qualsiasi altro tipo di batteria può causare danni o esplosioni.
- NON lasciare che oggetti personali o utensili metallici cadano sui terminali della batteria
- Per collegare la batteria al caricabatterie, prima passare l'interruttore di alimentazione del caricabatterie su Off e scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente
- Inserire il caricabatterie in una presa di corrente alternata provvista di messa a terra
- Adoperare il caricabatterie solo in ambienti con ventilazione adeguata
- Il caricabatterie NON deve essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva o pericolosa. Analogamente, la batteria non va rimossa o collegata al G7 EXO in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva o pericolosa.
- Il caricabatterie NON deve essere utilizzato in ambienti umidi o bagnati
- Utilizzare un caricabatterie per una batteria alla volta. NON collegare in serie o in parallelo
- NON adoperare il caricabatterie se l'involucro o i cavi sono danneggiati
- Sistemare i cavi in modo che non vi siano rischi di poterli danneggiare o di inciamparvi
- Posizionare il caricabatterie su una superficie sicura per evitare che possa cadere e tenere fuori dalla portata dei bambini
- NON provare a eseguire interventi di manutenzione o riparazione. Contattare Blackline Safety per richieste in garanzia.

DESTINAZIONE D'USO

Caricabatterie LiFePO a corrente costante - tensione costante

LED di indicazione della sequenza di carica

Sulla piastra terminale vicino al cavo di alimentazione CC e alla ventola.

LED1 (Sinistra): Rosso – Alimentazione CA inserita, Interruttore di accensione su ON

LED2 (Destra): Verde – Caricabatterie non collegato / Assenza di carico, oppure fusibile di uscita bruciato

LED2 (Destra): Ambra – In carica, corrente costante – tensione costante, Ventola accesa

LED2 (Destra): Verde – Batteria carica, Ventola ferma

Caratteristiche di sicurezza del caricabatterie

- Protezione contro l'inversione di polarità
- Protezione da corto circuito
- Protezione da surriscaldamento (riduce la corrente)
- Ventola di raffreddamento

Fusibile protezione uscita

Se il caricabatterie non avvia la carica (LED2 ambra) e il LED2 rimane verde nonostante la batteria collegata sia di sicuro scarica, controllare il fusibile di protezione sulla linea dell'uscita CC. Utilizzare un fusibile di ricambio corretto. Tipo ATC da 30 A.

ASSISTENZA CLIENTI

Per supporto tecnico, contatta il nostro team assistenza clienti.

Nord America (24 ore su 24)

Numero gratuito: +1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Regno Unito (08:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internazionale (24 ore su 24)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com